

**Настройка ресивера HUMAX VHDR-3000S**  
**(с версией ПО 1.00.39)**  
**для поиска каналов НТВ-ПЛЮС**

1. Войти в настройки ресивера: пульт дистанционного управления (ПДУ) -> кнопка <MENU>
  2. Отключить поиск каналов НТВ-ПЛЮС:  
Настройки -> Инсталляция -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Режим поиска НТВ-Плюс -> **Выкл**
- Внимание!**  
*Все ранее найденные каналы будут удалены.*
3. Выполнить настройку спутника.  
Настройки -> Инсталляция -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Поиск каналов -> Спутник:  
Частота LNB: **10750**  
Пров. транспондер -> Опред. польз.  
Частота: **12475**  
Поляризация: **Правая**  
Скор передачи: **27500**  
Вещание: **DVB-S2**  
Модуляция: **8PSK**  
FEC: **5/6**
  4. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> в окне <Транспондер> отличны от нуля.
  5. Нажать <Ок>.
  6. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> в окне <Настройка спутника> отличны от нуля.
  7. Нажать <Ок>.
  8. Выполнить настройку транспондера.  
Настройки -> Инсталляция -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Поиск каналов -> Транспондер -> Опред. польз.:  
Частота: **12475**  
Поляризация: **Правая**  
Скор передачи: **27500**  
Вещание: **DVB-S2**  
Модуляция: **8PSK**  
FEC: **5/6**
  9. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> отличны от нуля.
  10. Нажать <Ок>.
  11. Нажать на ПДУ кнопку <ОРТ+>.
  12. Установить в появившемся окне <Параметр поиска> следующие значения.  
Сетевой поиск: **Вкл.**  
Тип кодировки: **Все**  
Тип канала: **Все**
  13. Нажать <Ок>.
  14. Начать поиск каналов, нажав <Поиск>:  
Настройки -> Инсталляция -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Поиск каналов -> Поиск
  15. Дождаться окончания поиска.
  16. Нажать <Сохранить>.
  17. Выйти из меню, нажав <Да>.