

Настройка ресивера HUMAX VAND-3100S

(с версией ПО 1.00.18)

для поиска каналов НТВ-ПЛЮС и автоматической сортировки их по тематическим группам

1. Войти в настройки ресивера: пульт дистанционного управления (ПДУ) -> кнопка <MENU>
2. Включить поиск каналов НТВ-ПЛЮС

Настройки -> Установка -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Режим поиска НТВ-ПЛЮС -> **Вкл**

Внимание!

Все ранее найденные каналы будут удалены.

3. Ввести значения транспондера.

Настройки -> Установка -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Поиск каналов НТВ-ПЛЮС:

Частота: **12475**

Поляризация: **Вправо**

Скорость передачи данных: **27500**

Вещание: **DVB-S2**

Модуляция: **8PSK**

FEC: **5/6**

4. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> отличны от нуля.
5. Нажать <Поиск>.
6. Дождаться окончания поиска.
7. Нажать <Сохранить>.
8. Выйти из меню, нажав <Да>.

Настройка ресивера HUMAX VAND-3100S

(с версией ПО 1.00.18)

для поиска каналов НТВ-ПЛЮС

1. Войти в настройки ресивера: пульт дистанционного управления (ПДУ) -> кнопка <MENU>
 2. Отключить поиск каналов НТВ-ПЛЮС:
Настройки -> Установка -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Режим поиска НТВ-ПЛЮС -> **Выкл**
- Внимание!**
Все ранее найденные каналы будут удалены.
3. Выполнить настройку спутника.
Настройки -> Установка -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Ручной поиск каналов -> Спутник:
Частота LNB: **10750**
Пров. транспондер -> Опред. польз.
Частота: **12475**
Поляризация: **Вправо**
Скорость передачи данных: **27500**
Вещание: **DVB-S2**
FEC: **5/6**
 4. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> в окне <Транспондер> отличны от нуля.
 5. Нажать <Ok>.
 6. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> в окне <Настройка спутника> отличны от нуля.
 7. Нажать <Ok>.
 8. Выполнить настройку транспондера.
Настройки -> Установка -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Ручной поиск каналов -> Транспондер -> Опред. польз.:
Частота: **12475**
Поляризация: **Вправо**
Скорость передачи данных: **27500**
Вещание: **DVB-S2**
FEC: **5/6**
 9. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> отличны от нуля.
 10. Нажать <Ok>.
 11. Нажать на ПДУ кнопку <ОРТ+>.
 12. Установить в появившемся окне <Параметр поиска> следующие значения.
Сетевой поиск: **Вкл.**
Тип кодировки: **Все каналы**
Тип канала: **Все каналы**
 13. Нажать <Ok>.
 14. Начать поиск каналов, нажав <Поиск>:
Настройки -> Установка -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Ручной поиск каналов -> Поиск
 15. Дождаться окончания поиска.
 16. Нажать <Сохранить>.
 17. Выйти из меню, нажав <Да>.

Настройка ресивера HUMAX VAND-3100S
(с версией ПО 1.00.08)
для поиска каналов НТВ-ПЛЮС

1. Войти в настройки ресивера: пульт дистанционного управления (ПДУ) -> кнопка <MENU>
2. Отключить поиск каналов НТВ-ПЛЮС:
Настройки -> Инсталляция -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Режим поиска НТВ-Плюс -> **Выкл**
- Внимание!**
Все ранее найденные каналы будут удалены.
3. Выполнить настройку спутника.
Настройки -> Инсталляция -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Поиск каналов -> Спутник:
Частота LNB: **10750**
Пров. транспондер -> Опред. польз.
Частота: **12475**
Поляризация: **Вправо**
Скорость передачи данных: **27500**
Вещание: **DVB-S2**
FEC: **5/6**
4. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> в окне <Транспондер> отличны от нуля.
5. Нажать <Ok>.
6. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> в окне <Настройка спутника> отличны от нуля.
7. Нажать <Ok>.
8. Выполнить настройку транспондера.
Настройки -> Инсталляция -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Поиск каналов -> Транспондер -> Опред. польз.:
Частота: **12475**
Поляризация: **Вправо**
Скорость передачи данных: **27500**
Вещание: **DVB-S2**
FEC: **5/6**
9. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> отличны от нуля.
10. Нажать <Ok>.
11. Нажать на ПДУ кнопку <ОРТ+>.
12. Установить в появившемся окне <Параметр поиска> следующие значения.
Сетевой поиск: **Вкл.**
Тип кодировки: **Все**
Тип канала: **Все**
13. Нажать <Ok>.
14. Начать поиск каналов, нажав <Поиск>:
Настройки -> Инсталляция -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Поиск каналов -> Поиск
15. Дождаться окончания поиска.
16. Нажать <Сохранить>.
17. Выйти из меню, нажав <Да>.